

## ネットワーク環境がない場所でも 設置が可能!

場所を選ばず

簡単設置



ネットワークの配線工事が困難な場所や、  
屋外などネットワーク環境がない場所でも設置できる  
4G/LTE通信に対応したカメラです。  
離れた場所の防犯対策としてリモート監視に利用できるほか、  
不審者／車の侵入検知、人感センサによる害獣検知に  
利用できます。

### 工事／建設現場

一時的に監視したい場所に



### 遠方の管理地

事務所から離れた場所の監視に



### 田畑／農場

農作物や家畜の盗難、害獣被害がある場所に



### 離れた場所の防犯を実現!

#### 4G/LTE対応

ネットワーク環境のない離れた場所でも4G/LTE通信網と電源さえあれば、どこでも監視が行えます。

#### レコーダ設定不要で運用可能!

#### カメラのみで録画

録画にはレコーダが不要で、カメラ単体でSDカードに録画を行うことができます。録画再生はPCアプリ/スマホアプリから行うことができます。

#### 事象発生を直ぐにお知らせ!

#### リアルタイム通知機能搭載

人や車、害獣を検知した際に、Eメールでユーザに通知することができます。また、スマホにプッシュ通知を送ることができます。



4G/LTE通信により、監視カメラの配線不要、電源のみでご利用可能です。

## 主な仕様

	IP-バレット4G/LTEカメラ-固定レンズ
ラインアップ	
型名	IP-4MBF-4G
有効画素数	2688(H)×1520(V)
レンズ	固定
イメージセンサ	1/3" CMOS
最大フレームレート	30fps/1520P
最低照度(カラー)	0.01Lux(F1.6)
最低照度(白黒)	0Lux(IR LED点灯時)
Day&Night機能	自動(ICR)
赤外線機能(IR距離)	50m
逆光補正	BLC/WDR/HLC
水平画角	102°
焦点距離	2.8mm
パン/チルト範囲	—
音声入出力	マイク・スピーカ内蔵/外部入出力 各1ch
防水機能	IP67
耐衝撃	—
動作温度	-40°C~+60°C
湿度範囲	95%以下(結露なきこと)
電源	12V DC
消費電力	Max7.5W
外形寸法(W×D×H)	219.0mm×132.0mm×179.0mm
重量	0.68kg
対応オプション	ポールマウントブラケット[PFA156] microSDカード[SD128GB-P]、[SD256GB-P] カメラ用電源アダプタ[NBS24J120200HU]

ラインアップ	microSD 128GB	microSD 256GB
型名	SD128GB-P	SD256GB-P
動作温度	0°C~+70°C	
動作湿度	5%~95%以下(結露なきこと)	
保証期間	2年間	

### 【録画日数目安表】

SDカード容量	録画解像度	録画フレームレート			
		5fps	10fps	15fps	30fps
128GB	1280×720	55日	27日	18日	9日
	1920×1080	27日	13日	9日	4日
256GB	1280×720	110日	54日	36日	18日
	1920×1080	54日	26日	18日	8日

参考保存日数: 24時間常時録画、H.265  
※当社調べになります。※上記表は録画時間計算ツールから算出した「概算録画日数」です。ビットレート数値により算出していますので、あくまで目安・参考値としてください。※周辺環境や撮影条件や撮影場所の明るさなどにより、上記と異なる場合があります。

**4G/LTE** **【4G/LTE】**  
4G/LTE回線(microSIM)に対応し、無線で通信を行うことができます。 ※[NTTドコモ]、[SoftBank]の回線で動作確認済みです。

**威嚇音** **【威嚇音】**  
スピーカを搭載。不審者(人/車)を発見すると、「音」や「音声」を鳴らして威嚇します。

**50m 赤外線照射** **【赤外線照射(50m)】**  
赤外線を照射して、暗闇でも映像を鮮明に映し出します。

**30m 白色LED** **【白色LED(30m)】**  
白色LEDライトを搭載。暗いところでも点灯させることでフルカラーで撮影可能です。

**IP67** **【IP67】**  
厳しい環境に対応の屋外用IP67規格の防水防塵性能です。  
※規定の圧力、時間水中に浸漬しても有害な影響をうけない。

**電源** **【電源】**  
12V DC対応の電源が必要です。  
※電源アダプタはオプション。 ※PoE給電には対応していません。

**【microSDカード使用の注意事項】** ●カメラ単体で録画する場合は、カメラにmicroSDカードを挿し込む必要があります。 ●カメラに挿し込むmicroSDカードは、「ビデオ録画用」を利用してください。 [ビデオ録画用]以外のmicroSDカードを利用すると、早期にmicroSDカードが破損します。 ●microSDカードへの書き込み中に電源が遮断された場合(停電や電源抜き差しなど)、録画されたデータが破損する場合があります。データの破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。 ●microSDカードは、書き換え回数に限度がある消耗品のため、使用期間2年を目安に定期交換を実施してください。 ●サクサ指定のmicroSDカードの保証期間は、出荷日から2年間となります。保証内容はmicroSDカード交換であり、データ復旧は保証の対象外です。  
**【microSIMカード使用の制限事項、注意事項】** ●本製品の無線通信を行う場合は、別途、SIM契約が必要になります。本製品が対応するSIMカードサイズはmicroSIMになります。microSIM以外のサイズのSIMは利用しないでください。 ●カメラ映像の閲覧/録画再生には、SIMサービスの上り通信を利用します。SIMサービスをご契約の際はご注意ください。 ●動作確認済みの通信事業者(SIMサービス)は[NTTドコモ]、[SoftBank]となります。 ●ネットワーク状況が悪い場合は、カメラ映像の停止/乱れが発生する可能性があります。無線通信はベストエフォートとなります。実際の通信速度は契約内容や通信環境、ネットワークの混雑状況に応じて変化します。 ●ご契約のSIMサービスによっては、規定の通信データ容量を超えた場合に通信速度の低下または、通信停止となる場合があります。また、「カメラ映像の停止/乱れ」に繋がる可能性があります。

※NTTドコモは日本電信電話株式会社の商標または登録商標です。 ※SoftBankは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

## saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

### ●オフィス営業部

東京第一支社 ☎(03)5791-3931 札幌営業所 ☎(011)281-1035  
東京第二支社 ☎(03)5791-5530 大宮営業所 ☎(048)650-9311  
東北支社 ☎(022)297-5835 静岡営業所 ☎(054)653-7711  
中部支社 ☎(052)220-3930 金沢営業所 ☎(076)255-0393  
関西支社 ☎(06)6367-0393 高松営業所 ☎(087)861-7450  
九州支社 ☎(092)473-1511 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/> E-mail [customer@saxa-as.co.jp](mailto:customer@saxa-as.co.jp)

### ●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2023年5月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。  このカタログは植物油インキを使用しています。